


BRUKERVEILEDNING

CASIO TE-2000

Denne veiledningen er ment som hurtigoppslag. For ytterligere informasjon henviser vi til engelsk bruk og programmeringsmanual som følger kassen.



Nøkkelposisjoner:



PGM: Programmering.
 RF: Retur av salg.
 REG: Vanlig bruk.
 Reg av salg.
 CAL: Kalkulator funksjon.
 Z: Nullstilling av rapp.
 X: Avlesning av rapp.

Tre forskjellige nøkler følger med
 OP: Kun OFF og REG posisjon
 M: RF – OFF – REG – X
 OW: Alle posisjoner.

Maskinen kan programmeres slik at ekspeditørkode må slås ved hver enkelt transaksjon. Inntil 15 ekspeditører med navn og inntil 4 siffer pr. kode kan benyttes.

1 til **1 5** **EKSP.NR**

Utfør vanlig registrering. Maskinen logger av automatisk ved avslutning av transaksjon.

Vanlig registrering varegruppe

1 7 00 **VAREGRUPPE 1**
3 4 00 **VAREGRUPPE 2**
5 2 00 **VAREGRUPPE 3**

SUBTOTAL (Vises i op.display)

KONTANT (Transaksjon avsluttes)

Vanlig registrering PLU

9 **PLU**
1 3 **PLU**
2 **PLU**
8 **PLU**

SUBTOTAL (Vises i op.display)

KONTANT (Transaksjon avsluttes)

2

Salg med innslag av mottatt betaling

1 5 2 00
1 7 9 00

Varegruppe 1

Varegruppe 2

5 4
1 3

PLU (kr.50,-)

PLU (kr.25,-)

SUBTOTAL

Total kr.406,00,
vises i display

5 0 0 00

KONTANT

Mottatt beløp

94,00

Tilbake (vises) på kvittering og display

Salg med flere like varer

5 X
1 0 00

Varegruppe 1

4 X
1 3

PLU

2 5 X (f. eks meter vare)

1 2 5 00

Varegruppe 2

(meter pris)

SUBTOTAL

KONTANT

Salg med rabatt (% + KR-RAB)

Det anbefales at det gis rabatt etter hver enkelt varelinje.

1 0 0 00
1 0

Varegruppe 1

% RABATT

1 7 0 00
1 5

Varegruppe 2

%RABATT

2 0 6 00
6 00

Varegruppe 1

KR-RABATT

SUBTOTAL

KONTANT

Oppdeling av betaling

Flere betalingsmiddel kan benyttes i samme transaksjon.

1 7 5 00
2 8 0 00
8 5 0 00

Varegruppe1

Varegruppe 2

Varegruppe 1

SUBTOTAL

(kr.1305,00 vises)

3 0 5 00

KONTANT

BANKKORT

kr.1000.00 blir belastet
bankkort.

Innbetalt

Blir ikke registrert som salg.
Hever kontantbeholdning.

1 0 0 0 00 INNBETALT

(Innlegging av ekstra veksler)

Utbetalt

Blir ikke registrert som salg.
senker kontantbeholdning.

5 0 0 00

UTBETALT

(Uttak av kontanter)

Retur med nøkkel av hel transaksjon

Nøkkel til RF posisjon

1 0 0 00	Varegruppe 1
5 5 00	Varegruppe 1
5	X
1 5 00	Varegruppe 6

SUBTOTAL

KONTANT

Hele transaksjonen er returført (Husk nøkkel tilbake til REG)

Retur varelinje i transaksjon

Nøkkel står i REG.

1 0 0 00	Varegruppe 1
RETUR	
7 5 00	Varegruppe 6
1 2 0 00	Varegruppe 3

SUBTOTAL (kr.145,-)

KONTANT

Korreksjon siste linje / vare

Nøkkel står i REG.

2 0 00	Varegruppe 1
3 0 00	Varegruppe 2

KORR. SISTE

4 0 00	Varegruppe 3
---------------	--------------

SUBTOTAL (kr.60,00)

KONTANT

Korreksjon av påbegynt transaksjon

Nøkkel står i REG.

2 0 00	Varegruppe 1
3 0 00	Varegruppe 2
4 0 00	Varegruppe 3

SUBTOTAL

KORR. SISTE

Hele transaksjonen blir slettet.

Skuff (åpnes)

Nøkkel står i REG

SKUFF

Åpner skuff uten innslag

Antall skuffåpninger blir registrert i dagsrapport.

Bong Av / På

Forandring av utskrift av kundekvitteing.

BONG AV/PÅ BONG AV/PÅ (2 ganger)
Dette gjør at utskriften begynner å skrive ved endt transaksjon.

Tilbake til standard:

BONG AV/PÅ BONG AV/PÅ (2 ganger)

Oppgjør /rapporter

Z-oppgjør. Alle oppgjør teller fra Z-oppgjør til neste Z-oppgjør.

4

X- Avlesning (ikke nullstilt)	Z- Oppgjør (nullstilling)
Daglig oppgjør (hittil i dag) Nøkkel i X KONTANT	Daglig oppgjør nullstilles. Nøkkel i Z KONTANT Dagens oppgjør er nå nullstilt.
X- Avlesning total finans rapport	
Nøkkel i X X DATE / TIME	
Tilleggsrapporter Kan selv velge i tidsintervall for rapport.	
Nøkkel i X (Avlesning) 1 KONTANT PLU rapport. 2 KONTANT Time rapport. 3 KONTANT Pr. dag / mnd. 6 KONTANT Hovedgrupper.	Nøkkel i Z (Nullstilling) 1 KONTANT PLU rapport. 2 KONTANT Time rapport. 3 KONTANT Pr. dag / mnd.
Periodisk 1 rapport uke eller månedlig.	
Nøkkel i X (Avlesning) 1 0 0 KONTANT	Nøkkel i Z (Nullstilling) 2 0 0 KONTANT
Periodisk 2 rapport månedlig eller årlig.	
Nøkkel i X (Avlesning) 3 0 0 KONTANT	Nøkkel i Z (Nullstilling) 4 0 0 KONTANT

Feil meldinger

5

Feilmelding	Betydning	Tiltak
E-01	Hoved-Nøkkel står i feil posisjon	Finn riktig posisjon og avslutt
E-08	Ekspeditør uteglemt	Registrer ekspeditør
E-10	Papirdeksel åpent	Lukk papirdeksel
E-11	Åpen skuff under transaksjon.	Skuffen står åpen, lukk skuff, og fortsett.
E-12	Tomt for journalrull	Sett i ny Journalrull
E-14	Tomt for kvitteringsrull	Sett i ny kvitteringsrull
E-27	Transaksjon avbrutt, buffer full.	Fullfør transaksjonen og avslutt
E-31	Uteglemt å trykke SUBTOTAL	Trykk SUBTOTAL og avslutt transaksjonen
E-33	Uteglemt å registrere mottatt beløp.	Registrer mottatt betaling og avslutt på riktig betalings form.
E-35	For høyt vekselebeløp	Slå inn et lavere beløp og prøv igjen.
E-38	Uteglemt deklarerer ved oppgjør	Deklarer og ta oppgjør

Programmering PLU

Følgende ting skal programmeres før PLU kan brukes.

Tekst – Pris – Linking – Moms

Dette skal gjøres i 3 forskjellige programmodus

Tekst = PGM 2 (**2**)

Pris = PGM 1 (**1**)

Linking / Moms = PGM 3 (**3**)

6

Programmering tekst

Nøkkel i PGM

2

XXX

(plu nr.)

8 4 . 7 2 . 6 9 .

T

H

E

(inntil 12 tegn , se tabell s.6)

Neste

(avslutter)

Programmering pris

Nøkkel i PGM

1

XXX

(plu nr.)

XXXXXX

(Pris)

XXX

(plu nr.)

XXXXXX osv,

(Pris)

(avslutter)

Programmering momsstatus

Nøkkel i PGM

3

3 6 6

XXX

(plu nr.)

X

Momsstatus: 1=25% 2=11% 4=0%

NB! Hvis flere PLU med stigende nr. skal ha samme momsstatus kan man repetere på

XXX (plu nr.)

X

Moms status osv.

(avslutter)

Linking av PLU

Nøkkel i PGM

3

1 1 6 6

XXX

(plu nr.)

0 1 0 1

Varegr. nr. Hovedgr. nr. (alltid 4 siffer)

NB! Hvis flere PLU med stigende nr. skal til samme varegr. kan man repetere på

XXX (plu nr.)

0 2 0 2 osv

(avslutter)

Programmering varegruppe

Følgende kan programmeres på varegrupper.
Tekst – Hovedgruppelink – Fastpris – Momsstatus

Dette gjøres i tre forskjellige program modus.

Tekst = PGM 2 (**2**)
 Hovedgruppe link = PGM 3 (**3**)
 Moms status = PGM 3 (**3**)
 Pris = PGM 1 (**1**)

7

Programmering tekst	Linking til hovedgruppe (Ikke nødvendig)
<p>Nøkkel i PGM</p> <p>2 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>8 4 . 7 2 . 6 9</p> <p style="text-align: center;">T H E</p> <p>(Inntil 12 tegn , se tabell s.6)</p> <p>00 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Varegruppe 1"/></p> <p>(Neste varegruppe)</p> <p><input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/> (avslutter)</p>	<p>Nøkkel i PGM</p> <p>3 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>1 1 6 6 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>XX (hovedgr. nr. max 50) <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Varegruppe 1"/></p> <p>(Neste varegruppe)</p> <p><input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/> (avslutter)</p>
Programmering fast pris.	Programmering momsstatus
<p>Nøkkel i PGM</p> <p>1 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>XXXXXX <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Varegruppe 1"/></p> <p><input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Pris inntil 6 siffer"/></p> <p>XXXXXX <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Varegruppe 2"/></p> <p><input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Pris inntil 6 siffer"/></p> <p><input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/> (avslutter)</p>	<p>Nøkkel i PGM</p> <p>3 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>3 6 6 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>X <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Varegruppe 1"/></p> <p>Momsstatus: 1=25% 2=11% 4=0%</p> <p>X <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Varegruppe 2"/></p> <p>Osv.</p> <p><input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/> (avslutter)</p>

8 Programmering av tekst / logo kassakvittering

Nøkkel i PGM

2 SUBTOTAL

XX **3 2** SUBTOTAL

Logo linje

8 4 . 6 5 . 7 5 . 7 5 . 3 2 . 7 0 . 7 9 . 8 2 . 3 2 .

T A K K F O R

6 6 . 6 9 . 8 3 . 1 5 7 . 7 5 . 6 9 . 8 4 00 KONTANT

B E S Ø K E T

Eventuelt neste linje

SUBTOTAL (avslutter)

Programmering tekst ekspedитор

Nøkkel i PGM

2 SUBTOTAL

X (eksp nr) **0 7** SUBTOTAL

6 9 . 8 6 . 6 5

E V A

KONTANT

X (eksp nr) **0 7** SUBTOTAL

6 9 . 7 6 . 7 3 . 7 8

E L I N

KONTANT

SUBTOTAL (avslutter)

Logo linjer (nr for programmering)

132	→		Ledig
232	→	CASIO TE-100	
332	→	(24 VAREGRUPPER)	
		(1200 PLU)	
432	→	(12 BOKSTAVERS TEKST)	
532	→		
632	→		Ledig
732	→	ORG. NR. 123456789 MVA	
832	→	TELEFON 12345678	
832	→	TELEFAX 12345678	
932	→	GATE ADRESSE	
1032	→	POSTNR./POSTSTED	
1132	→	REG 14-03-2002 12:54	
		000025	
		VAREGR. 3 M1 150,00	
		VAREGR. 14 M1 52,00	
		SUBTOTAL 202,00	
		GR. LAG MOMS1 162,90	
		MOMS 1 24% 39,10	
		MOMS TOT 39,10	
		TOTALT 202,00	
		KONTANT 300,00	
		TILBAKE 98,00	
		2	
1232	→		
1332	→	M1=24% M2=12% M3=0%	
1432	→		
1532	→	TAKK FOR BESØKET	
1632	→	VELKOMMEN IGJEN!	

Programmering dato

Nøkkel i PGM

1 **SUBTOTAL**

XX XX XX **X /DATE/ TIME**
 år mnd dag

Programmering klokke

Nøkkel i PGM

1 **SUBTOTAL**

XX XX **X /DATE/ TIME**
 time min

Programmering EURO kurs

Nøkkel i PGM

1 **SUBTOTAL**

7 **.** **9** **0** * **BONG/ VALUTA/ EURO**

SUBTOTAL (avslutter)
 (*=kurs 7,90)

Programmering fast % rabatt

Nøkkel i PGM

1 **SUBTOTAL**

2 **0** * **% - RABATT**

SUBTOTAL (avslutter)
 (*=20% fast rabatt)

Programmering negativ varegruppe

Nøkkel i PGM

3 **SUBTOTAL**

1 **6** **6** **SUBTOTAL**

2 **Varegruppe1**

SUBTOTAL (avslutter)

Tillatt negativt beløp til KONTANT

(Gjelder (-) **KR.RABATT**)

Nøkkel i PGM

3 **SUBTOTAL**

1 **1** **0** **0** **0** **0** **KR-RABATT**

SUBTOTAL (avslutter)

Telefon support

**HAR DU TEGNET AVTALE FOR
 TELEFON SUPPORT
 KAN DU RINGE:**

 Mandag – Fredag kl.08.00 – 20.00
 Lørdag kl.10.00 – 15.00
 Søndag kl.10.00 – 14.00

Din leverandør

Oversikt over alfabetkoder til teksting

A	65	0	48	Space/blank	32
B	66	1	49	Dobbel størr.	255
C	67	2	50		
D	68	3	51		
E	69	4	52	Backspace/ Tilbake	•
F	70	5	53		
G	71	6	54		
H	72	7	55		
I	73	8	56		
J	74	9	57		
K	75				
L	76	;	59		
M	77	/	47		
N	78	?	63		
O	79	!	33		
P	80	.	46		
Q	81	+	43		
R	82	-	45		
S	83	â	160		
T	84	:	58		
U	85	@	64		
V	86	(40		
W	87)	41		
X	88				
Y	89				
Z	90				
Æ	146	&	38		
Ø	155	%	37		
Å	143	*	42		

NB !!!

- (punktum) trykkes etter at hver bokstav i alfabetkoden er slått inn.
- Tekst på varegruppe og funksjonstaster må avsluttes med **00** før aktuell tast trykkes.

Din forhandler:

Importør:

KASSE OG BUTIKKDATA AS,

Postboks 1 - 1375 BILLINGSTAD, Pustutveien 18 1396 BILLINGSTAD

Telefon: 66 77 80 30 Telefaks: 66 77 80 31 E-mail: fimapost@kbd.as

Hjemmeside: www.kbd.as